



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HRK 7800

HD Receiver für digitales Kabelfernsehen (DVB-C)



H.264
MP4 AVC



XORO HRK 7800

- **HD DVB-C** Empfänger für digitales Kabelfernsehen
- Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: **HDMI-Ausgang (bis 1080p)**, **SCART**-Ausgang (RGB) und AV (FBAS/Audio L/R)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- Smartcard-Reader (**CONAX CAS7**)
- Digitaler Audio-Ausgang (S/PDIF Koaxial)
- HDMI-Kabel im Lieferumfang enthalten

XORO HRK 7800

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12V DC/0,8A (Netzteil für 230V Wechselspannung 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	10W/Standby <0,5W
Abmessungen	170x34x113mm
Gewicht	385g (inkl. Fernbedienung und Netzteil)

DVB-C Tuner

Impedanz	75Ohm
Empfangsbereich	110-862MHz
Senderspeicher	1000
Favoritenlisten	16 (Individuell benennbar)
Weiteres	Senderlisten-Backup zu USB

Video

Videodekodierung	MPEG2 MP@ML (SD), MPEG2 MP@HL (HD) MPEG4 MP@L3.1 (H264 SD), MPEG4 MP/ HP@L4.1 (H264 HD)
Seitenverhältnis	4:3, 16:9

Audio Dekoder

Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II
Audiofrequenz	32, 44.1, 48 KHz

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS) Cinch* (FBAS)
Audio	S/PDIF (Koaxial), 2x Cinch* (Stereo)
Antenne	IN IEC 61069-2
Daten	USB 2.0
Kartenleser	Für CONAX CAS5/CAS7-Karten

* über AV-Kabel 3,5mm Klinke auf Cinch

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment, LED, 4 Stellen
Nahbedienung	5 Tasten (Power, CH+/-, VOL +/-)
Fernbedienung	Infrarot

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	25-85% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- XORO HRK 7800
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Netzteil
- HDMI-Kabel (1,4m)
- AV-Kabel (1,4m)

Der HRK 7800 ist besonders für Betreiber von Kabelnetzen oder Gemeinschaftsanlagen geeignet.

Der Receiver bietet umfangreiche Service-Einstellungen und somit die Möglichkeit, eine passende Voreinstellung für den Teilnehmer vorzunehmen. Der HRK 7800 lässt sich flexibel Konfigurieren und so an das jeweilige Kabelnetz anpassen.

Conax mit Chipset Pairing wird ebenfalls unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner des XORO-Teams, um Details zu erfahren.



Handelsdaten

Box Abmessungen	240x180x56mm
Box Gewicht	690g
Exportkarton Maße	300x250x380mm
Verpackungseinheit	10 Stk.
Exportkarton Gewicht	7,4kg
EAN (Retail-Version)	4260001038990
Artikelnummer (Retail-Version)	SAT100802



www.xoro.de

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 00
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de