



XORO by MAS Elektronik AG  
www.xoro.de

## HRS 8588

Mini-Receiver für digitales HD Satellitenfernsehen (DVB-S2)



PVR  
Ready

H.264  
MPEG-4 AVC

### XORO HRS 8588

- **HD DVB-S2** Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen
- Kompaktes Gehäuse - versteckte Installation hinter dem Fernseher möglich
- Lässt sich an VESA75/100-Bohrungen für Wandhalter anhängen
- Eingebauter & **externer Empfänger** für Fernbedienungssignale
- Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (**SCR EN50494/Unicable**)
- **HDMI** (bis **1080p**), **USB 2.0** & Analoge Audio-/Videoausgänge
- AV- und kurzes HDMI-Kabel im Lieferumfang enthalten
- PVR Ready: **USB-Aufnahme** und Timeshift
- Versorgungsspannung: **12V** (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien
- **Einfache Installation** - Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert

# XORO HRS 8588

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	DC 12V (Netzteil für 230V im Lieferumfang enth.)
Leistungsaufnahme	Durchschnitt: 8W/ max.: 20W / Standby: <0,5W
Abmessungen	113x30x96mm
Befestigunglochabstand	100mm/75mm/57mm
Gewicht	280g (inkl. Fernbedienung, Netzteil, Ext. IR)

### DVB-S2 Tuner

Eingangs frequenz	950 - 2150 MHz
Impedanz	75Ohm
LNB Versorgung	13/18 V (max. 300mA)
Suchmodus	TP-Suche, Netzwerk, Blind Scan
Speicherplätze	200 Satelliten, 3000 Transponder, 4000 Sender
Favoritengruppen	4
Weiteres	Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494/Unicable, Bandfrequenz editierbar) Backup der Senderliste zu USB

### Video

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 (MP@ML), MPEG4 AVC/H.264 HP
Video-Auflösung	bis zu 1920 x 1080p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9

### Audio Dekoder

Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II, AC3
Audiofrequenz	32, 44.1, 48 KHz

### Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), FBAS-Ausgang
Audio	Stereo R/L
Antenne	LNB IN/OUT (F-Stecker)
Andere	USB 2.0 , IR-In

### Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H264)
Audio	MP3
Bilder	JPEG, BMP

### USB Rekorder

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat	*.mTS
Weiteres	Timer-Aufnahme, Timeshift

### Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

## Lieferumfang

- **XORO HRS 8588**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Externer Fernbedienungsempfänger (0,8m Kabel)**
- **HDMI-Kabel (0,5m)**
- **Netzteil**
- **AV-Kabel (1,0m)**

Der **XORO HRS 8588** tritt die Nachfolge des legendären Mini-Receiver HRS 8580 an.

Der HRS 8588 ist **kleiner**, verbraucht **weniger Energie** und bietet umfangreichere Anschlussmöglichkeiten.

Wie auch schon sein Vorgänger, verfügt der Neue über einen externen Empfänger für Fernbedienungssignale. Zusätzlich ist ein **weiterer IR-Empfänger** im Receiver eingebaut. Dies ist praktisch, wenn der HRS 8588 nicht versteckt hinter dem Fernseher installiert werden soll. Dank analoger **Audio-/Videoausgänge** ist der Anschluss auch an ältere Fernseher oder an eine HiFi-Anlage möglich.

Typisch für Xoro, verfügt der HRS 8588 über eine **USB-Aufnahmefunktion mit Timeshift (PVR Ready)** sowie über einen **HD Media Player**.



## Handelsdaten

OVP Abmessungen	200x154x65mm
OVP Gewicht	541g
Exportkartonmaße	325x345x215mm
Verpackungseinheit	10stk.
Exportkartongewicht	5,82kg
EAN	4260001037078
Artikelnummer	SAT100418



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

Kundendienst 04161 800 24 24

**MAS Elektronik AG**  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland  
Telefon: 04161 800 24 0  
Fax: 04161 800 24 61  
xoro@mas.de  
[www.xoro.de](http://www.xoro.de)  
[www.mas.de](http://www.mas.de)