



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HRT 8720

DVB-T2 HD-Receiver mit USB-Rekorder und Media-Player



DVB-T2 HD

PVR
Ready



XORO HRT 8720

- Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Zertifiziertes Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- USB-**Aufnahmefunktion und Timeshift**
- **Einstellbare Vor- und Nachlaufzeiten** für Timer-Aufnahmen
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-**LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

XORO HRT 8720

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------|--|
| Spannungsversorgung | 12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten) |
| Leistungsaufnahme | max.: 12W; Typisch: 6,5W; Standby: <0,5W |
| Abmessungen | 220x150x30mm |

Gewicht

0,5kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil)

DVB-T/T2 Tuner

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Eingangs frequenz | 174-230MHz, 470-858MHz |
| Impedanz | 75Ohm |
| Antennenversorgung | 5V, max. 50mA (zuschaltbar) |
| Speicherplätze | 400 Sender |
| Favoritengruppen | 8 (individuell benennbar) |

Dekoder

| | |
|------------------|---|
| Videodekodierung | MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1 bis zu 1920x1080p |
| Videoauflösung | ISO/IEC 11172 Layer I & II |

Anschlüsse

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Video | HDMI (bis 1080p), AV (Klinkenbuchse) |
| Antenne | Antenneneingang/-ausgang (IEC) |
| Daten | USB 2.0, Chipkartenleser* |

Anzeigen und Bedienelemente

| | |
|--------------|--------------------------|
| Display | 7-Segment LED, 4 Stellen |
| Nahbedienung | 1 Taste (Standby) |

Media Player

| | |
|----------------------|---|
| Speichermedien | USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS |
| Container | AVI, MKV, TS, MPG, MP4 |
| Video Codecs (1080p) | MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265 |
| Audio | MP3 |
| Bilder | JPEG, BMP |

USB Rekorder**

| | |
|-------------------|---|
| Speichermedien | USB-Massenspeichergeräte mit FAT32 |
| Aufnahmeformat*** | TS-Datei |
| Weiteres | Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme, Endzeit aus EPG bei Sofort-Aufnahme, Aufnahmeliste sortieren, Vor- und Nachlaufzeiten einstellbar |

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Temperatur | 0 - 40° C |
| Feuchtigkeit | < 90% (nicht kondensierend) |

Lieferumfang

- **XORO HRT 8720**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Netzteil**

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO **HRT 8720** erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu **Full HD**. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die **privaten Programme**. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Natürlich empfängt der **HRT 8720** auch alle bisherigen DVB-T Sender.

Die Erstinstallation des Receiver ist **nach wenigen Tastendrückten abgeschlossen**. Übersichtliche und einfach **verständliche Bildschirmmenüs** erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.

Durch Anschluss eines USB-Speichergerätes verwandelt sich der XORO HRT 8720 in einen Rekorder mit Timeshift-Funktion.



Handelsdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Abmessungen OVP | 238x172x62mm |
| Gewicht OVP | 720g |
| Exportkartonmaße | 360x250x333mm |
| Verpackungseinheit | 10Stk. |
| Exportkartongewicht | 7,2kg |
| EAN | 4260001039560 |
| Artikelnummer | SAT100499 |



www.xoro.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

* Das Irdeto Cloaked CA des Receivers erfordert keine Chipkarte. Der Kartenleser ist für eine eventuelle zukünftige Verwendung vorhanden.

** Verschlüsselte Sender können die Aufnahme- und Timershift-Funktion abschalten oder einschränken.

***Aufnahmen von verschlüsselten Sendern werden verschlüsselt auf dem Aufnahme-Laufwerk gespeichert und können nur von dem Gerät wiedergegeben werden, welches die Aufnahme ursprünglich gemacht hat.

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de