



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HRT 8719

freenet TV-Receiver (DVB-T2 HD) mit USB-Media-Player



DVB-T2 HD

freenet TV

XORO HRT 8719

- Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Zertifiziertes Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-**LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

XORO HRT 8719

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	max.: 12W; Typisch: 6,5W; Standby: <0,5W
Abmessungen	220x150x30mm
Gewicht	0,5kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil)

DVB-T/T2 Tuner

Eingangs frequenz	174-230MHz, 470-858MHz
Impedanz	75Ohm
Antennenversorgung	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	400 Sender
Favoritengruppen	8 (individuell benennbar)

Dekoder

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1 bis zu 1920x1080p
Videoauflösung	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), AV (Klinkenbuchse)
Antenne	Antenneneingang/-ausgang (IEC)
Daten	USB 2.0, Chipkartenleser*

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen
Nahbedienung	1 Taste (Standby)

Media Player

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Audio	MP3
Bilder	JPEG, BMP

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- **XORO HRT 8719**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Netzteil**

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO **HRT 8719** erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu **Full HD**. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die **privaten Programme**. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Natürlich empfängt der **HRT 8719** auch alle bisherigen DVB-T Sender.

Die Erstinstallation des Receiver ist **nach wenigen Tastendrücken abgeschlossen**. Übersichtliche und einfach **verständliche Bildschirmmenüs** erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.



Handelsdaten

Abmessungen OVP	238x172x67mm
Gewicht OVP	720g
Exportkartonmaße	360x250x360mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkartongewicht	7,2kg
EAN	4260001039973
Artikelnummer	SAT100562



www.xoro.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

* Das Irdeto Cloaked CA des Receivers erfordert keine Chipkarte. Der Kartenleser ist für eine eventuelle zukünftige Verwendung vorhanden.

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 00
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de

Kundendienst 04161 800 24 24