

## **XORO HWR 300 (ACC400522)**

**Mini WiFi Repeater, IEEE 802.11 b / g / n, 300Mbps WLAN Repeater, Wifi Verstärker, Router  
Signalverstärker**



- **Volle Wifi Abdeckung im ganzen Haus**
- **Klein und kompakt, ideal für die Nutzung zu Hause und unterwegs**
- **Verbindet alle Geräte mit dem WLAN**
- **Maximale WLAN-Sicherheit mit WPA2, WPA und WEP (128/64)**
- **Kompatibel mit IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Standards**
- **2 x Antennen bieten bis zu 300Mbps Übertragungsrate**
- **Einfache Verbindung per WPS**
- **Software-Assistent für einfache Einrichtung**
- **Unterstützung drahtlos Verstärker Modus und AP modus.**

### **Allgemeine Daten**

Stromversorgung:	Input AC 100-240V, 50/60hz, output DC 5V/500mA
Abmessungen/Gewicht:	42x42x70mm 47 g

### **Technische Daten**

Bedienelemente:	1 x Power On/off Button 1 x Reset/ WPS Button
IEEE Standards:	IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b/g/n
Frequenzbereich:	2.4G: 2.412GHZ-2.484GHZ
Radio max wireless rates:	2.4G:300Mbps
Feste interne Antenne:	2 x 3dBi 2.4G antenna
Software Spezifikationen:	Sicherheitsverschlüsselung 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA -MIXED-PSK PBC WPS
WPS Funktion:	Einstellungsmenü über Web oder Mobiltelefon aufrufbar. Reset über Hardkey am Gerät
Einstellungen:	Arbeitsmodus: Access Point, Repeater
Erweiterte Funktionen:	Microsoft® Windows 8, Windows 10 , MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
System Anforderungen:	

## Betriebsbedingungen

Temperatur:	0°C – 40°C
Feuchtigkeit:	10 - 90% (nicht kondensierend)

## Handelsdaten

Abmessungen OVP:	70x70x80 mm
Gewicht OVP:	76 g
EAN:	4260427612033
Artikelnummer:	ACC400522

## Lieferumfang

&nbsp;	Xoro HWR 300
	Bedienungsanleitung