

XORO DAB 240 (XOR400397)

DAB/DAB+/FM Radioempfang, Weckfunktion, Metall-Teleskopantenne, im klassischem Holzgehäuse



- Rauschfreier Empfang von digitalen Radiosendern durch DAB / DAB+ Technologie
- Empfang von FM Radio alternativ möglich
- 10 Senderspeicher für schnelle Auswahl Ihrer Lieblingssender
- Unterstützt RDS und Radiotext
- Programmierbarer Alarm mit Schlummerfunktion, Einschlaf-timer
- Ausziehbare Teleskopantenne für optimalen Empfang
- Betrieb mit Netzteil oder für unterwegs mit Batterie möglich

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	6V DC / 1A (über Netzteil 100-240V 50/60Hz AC) oder 4 x R14 Batterien (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen:	262 x 180 x 90 mm
Gewicht:	1040 g

Display und Bedienelemente

Display:	LCD mit Hintergrundbeleuchtung Matrix Anzeige, 16 Zeichen / 2 Zeilen
----------	---

Audio

Musikleistung:	2x 2W RMS
----------------	-----------

Anschlüsse

Audio:	3.5mm Kopfhörerausgang
--------	------------------------

Funktionen

:	DAB / DAB+ / FM Radioempfang Alarmfunktion, Einschlaf-timer
---	--

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 - 40° C
Luftfeuchtigkeit:	5 - 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	298 x 225 x 135mm
Gewicht OVP:	1450g
Exportkartonmaße:	314 x 292 x 482mm
Exportkartongewicht:	6,3 Kg / 4 Stk.
Verpackungseinheit:	4 Stk.
EAN:	4260427612798
Artikelnummer:	XOR400397

Lieferumfang

:	XORO DAB 240
	Netzteil
	Bedienungsanleitung

Auszeichnungen

