

## XORO DAB 600 IR (XOR400393)



Genießen Sie schier unendliche Programmvielfalt: Über WLAN, DAB+ und UKW empfangen Sie weit über 27.000 Sender aus aller Welt. Da ist für jeden Geschmack garantiert die richtige Musik dabei!

Sie haben alle Informationen im Blick: Auf dem vollgrafischen LCD-Display sehen Sie den gewählten Sender, den aktuell gespielten Musiktitel, sowie Datum und Uhrzeit. Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Wettervorhersage, Börseninformationen u.v.m. Schlafen Sie mit einem Wunsch-Klang ein und wählen Sie aus 6 verschiedenen Schlafklängen (Vögel / Klavier / Regen / Spa / Raum / Welle ).

Weckt Sie mit Ihrer Wunsch-Musik: Der integrierte Wecker lässt Sie wahlweise per Alarm oder mit Ihrem Lieblingsradiosender aufwachen. Bequem vom Sofa aus bedienen: Steuern Sie Ihr Webradio direkt am Gerät, per Fernbedienung oder noch komfortabler per App von Ihrem Smartphone, iPhone, Tablet-PC oder iPad.

Funkt als USB-Ladestation an dem Sie bequem Ihren mobilen Begleiter am integerierten USB-Port anschließen und laden können.

### Allgemeine Daten

Stromversorgung:	9V DC/2A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	max.: 18W; Standby:
Abmessungen/Gewicht:	310 x 116 x 124,5 mm 1,58kg

## Musikleistung

Ausgangsleistung: 2x 5 Watt (RMS 10% THD)

## Internet Radio

Internet-Radiosender: 27.000 +  
Speicherplätze: Internet Radio 250  
DAB+/FM 99 Sender

## Anschlüsse

: 1x AUX IN  
1x LINE OUT  
Daten: USB 3.0, SD-Karte

## Display und Bedienelemente

Display: 2,8 Zoll farbig vollgrafisches LCD-Display  
Nahbedienung: 11 Tasten

## Media Player

Speichermedien: USB-Massenspeichergeräte mit FAT/ VFAT  
Audio Format: MP3, FLAC,WMA,WAV,AAC, AAC+

## Wecker

Anzahl der Wecker: 2  
Wecker Art: Beep, USB , Internet Radio, DAB+ / FM Radio  
Snooze- Funktion: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 Minuten

## Funktionen

Radio Funktionen: DAB / DAB+ / FM Radioempfang  
Alarmsfunktion, Einschlaftimer  
Netzwerk Funktionen (Stand 05/2017): Wettervorhersage, Börsen Index Information  
Schlafklang Kanäle: Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle

## Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 - 40° C  
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90% (nicht kondensierend)

## Handelsdaten

EAN: 4260427611685  
Artikelnummer: XOR400394

## Lieferumfang

: XORO DAB 600 IR  
Fernbedienung  
Netzteil  
Bedienungsanleitung

