



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HRT 8730

DVB-T2 HD-Receiver für freenet TV mit USB-Rekorder und Media-Player



freenet TV

Einfach. Besser.
Fernsehen über
DVB-T2 HD.



DVB-T2 HD

XORO HRT 8730

- Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- Zertifiziert für den Empfang von **freenet TV**
- USB-**Aufnahmefunktion und Timeshift**
- **Einstellbare Vor-/Nachlaufzeit** für Timer-Aufnahmen
- **8 individuell benennbare Favoritengruppen**
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-**LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

XORO HRT 8730

Technische Daten

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	max.: 12W; Typisch: 6W; Standby: <0,4W
Abmessungen	185x125x38mm
Gewicht	0,49kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil)

DVB-T/T2 Tuner

Eingangs frequenz	174-230MHz, 470-858MHz
Impedanz	75Ohm
Antennenversorgung	5V, max. 50mA (zuschaltbar)
Speicherplätze	1000 Sender
Favoritengruppen	8 (individuell benennbar)

Dekoder

Videodekodierung	MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1
Videoauflösung	bis zu 1920x1080p

ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video	HDMI (bis 1080p), AV (Klinkenbuchse) ¹
Antenne	Antenneneingang (IEC)
Daten	USB 2.0, Ethernet, Chipkartenleser (UIICC 2FF) ²

Anzeigen und Bedienelemente

Display	7-Segment LED, 4 Stellen
Nahbedienung	6 Tasten (Standby, OK, Sender +/-, Lautstärke +/-)

Media Player

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265
Audio	MP3
Bilder	JPEG, BMP

USB Rekorder³

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat ⁴	TS-Datei
Weiteres	Timeshift, Sofort-Aufnahme, Timer-Aufnahme mit einstellbarer Vor-/Nachlaufzeit

Netzwerk (Stand 11/2016)

Funktionen	Wettervorhersage, RSS-Feedreader
------------	----------------------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- XORO HRT 8730**
- Fernbedienung**
- Bedienungsanleitung**
- Netzteil**

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO **HRT 8730** erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu **Full HD**. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die **privaten Programme**. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Natürlich empfängt der **HRT 8730** auch alle bisherigen DVB-T Sender.

Die Erstinstallation des Receivers ist **nach wenigen Tastendrücken abgeschlossen**. Übersichtliche und einfach **verständliche Bildschirmmenüs** erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.

Durch Anschluss eines USB-Speichergerätes verwandelt sich der XORO HRT 8730 in einen Rekorder mit Timeshift-Funktion.



DVB-T2 HD

Handelsdaten

Abmessungen OVP	265x206x59mm
Gewicht OVP	850g
Exportkartonmaße	431x320x286mm
Verpackungseinheit	10Stk.
Exportkartongewicht	9,11kg
EAN	4260427610923
Artikelnummer	SAT100569



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

¹Proprietär, Adapterkabel (XORO ACC400514) erforderlich

²Das Irdeto Cloaked CA des Receivers erfordert keine Chipkarte. Der Kartenleser ist für eine eventuelle zukünftige Verwendung vorhanden.

³Die Funktion steht für verschlüsselte Sender bereit, nachdem der Plattformbetreiber eine Berechtigung an den Receivern sendet. Die PVR-Funktionen können abhängig von der Berechtigung eingeschränkt sein.

⁴Aufnahmen von verschlüsselten Sendern werden verschlüsselt auf dem Aufnahme-Laufwerk gespeichert und können nur von dem Gerät wiedergegeben werden, welches die Aufnahme ursprünglich gemacht hat.

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de