



XORO by MAS Elektronik AG  
www.xoro.de

## HRS 9198 LAN

HD Satellitenreceiver (TWIN-Tuner DVB-S2) mit LiveTV-Streaming



## HRS 9198 LAN

- HD DVB-S2 Mini Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen
- **TWIN-Tuner**: Einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen weiteren ansehen
- Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN50494/**Unicable**)
- **HDMI** (bis 1080p), SCART Anschluss und **2x USB 2.0**
- **TV Streaming**: Fernsehen auf Ihrem Android Tablet-PC oder Smartphone (Live-Stream vom Receiver zum mobilen Android Endgerät innerhalb Ihres Netzwerks)
- **Fernbedienungs-App**: Bedienung des Receivers über Android Tablet oder Smartphone
- Onlineabruf von Wetterinformationen und RSS Nachrichten
- Netzwerkanschluss: Ethernet und USB WLAN-Stick (separat erhältlich)
- **Media Player**, Videotext, EPG (Elektronische Programmübersicht)
- Sparsam: <0,5W im Standby
- **Einfache Installation** – Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Spannungsversorgung | AC 100-240V bei 50/60Hz über 12V/2A Netzteil |
| Leistungsaufnahme   | max.: 30W / Standby: <0,5W                   |
| Abmessungen         | 145x98x27mm                                  |
| Gewicht             | 240g (mit Fernbedienung)                     |

### 2x DVB-S2 Tuner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Eingangs frequenz | 950-2150 MHz  |
| Impedanz          | 750hm   |
| LNB Versorgung    | 13/18 V, max. 300mA   |
| Suchmodus         | TP-Suche, Netzwerk, Blind Scan  |
| Speicherplätze    | 5000 Sender   |
| Favoritengruppen  | 8   |
| Timer             | 8 Timer   |
| Weiteres          | Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494, Bandfrequenz editierbar). |

### Video

|                  |  |
|------------------|--|
| Videodekodierung | MPEG1, MPEG2 (MP@ML), MPEG4 AVC/H.264 HP |
| Video-Auflösung  | bis zu 1920 x 1080p                      |
| Seitenverhältnis | 4:3, 16:9                                |

### Audio Dekoder

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Audiodekodierung | ISO/IEC 11172 Layer I & II |
|------------------|----------------------------|

### Anschlüsse

|         |   |
|---------|---|
| Video   | HDMI (bis 1080p), SCART (über Adapterkabel) |
| Audio   | S/PDIF (Optisch)                            |
| Antenne | 2x LNB IN (F-Stecker)                       |
| Daten   | 2x USB 2.0, Ethernet (LAN RJ45)             |

### Anzeigen und Bedienelemente

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Display | 7-Segment LED, grün, 4 Stellen |
| Tasten  | Standby, Programm +/-          |

### Media Player/PVR Ready

|                        |  |
|------------------------|--|
| Speichermedien         | USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS  |
| Medioplayer            | JPEG, BMP  |
| Aufnahmeformat         | TS-Datei (segmentiert)   |
| Weitere PVR-Funktionen | Timeshift, Timergesteuert Aufnehmen/Umschalten, Soforaufnahme<br>Während einer Aufnahme kann ein weiterer Sender geschaut werden (Twintuner) |

### Netzwerk

|            |  |
|------------|--|
| Funktionen | Android App für Fernbedienung oder Streaming<br>RSS-Reader<br>Wetter |
| USB-WLAN   | Unterstützt XORO HWL 155N WLAN-Stick (separat erhältlich)            |

### Weitere Funktionen

|            |  |
|------------|--|
| Funktionen | EPG (7 Tage), Videotext, Kindersicherung, Untertitel |
|------------|--|

### Betriebsbedingungen

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Temperatur   | 0 - 40° C                   |
| Feuchtigkeit | < 90% (nicht kondensierend) |

## Lieferumfang

- XORO HRS 9198 LAN
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- AV Adapter Kabel

Der Xoro **HRS 9198 LAN** ist ein umfangreich ausgestatteter Mini Receiver für den Empfang unverschlüsselter Satellitenprogramme in HD- und Standardauflösung. **USB-Aufnahme & Timeshift (PVR Ready)** sowie ein **Media Player** sind ebenfalls an Bord.

Verbinden Sie den Receiver mit Ihrem Netzwerk, um **LiveTV-Streaming** und die **Fernbedienungs-App für Android Tablets oder Smartphones** nutzen zu können. Die App erlaubt die Bedienung des Receivers von Ihrem **Smartphone oder Tablet PC** aus. Streamen Sie Satellitenfernsehen live zu Ihrem mobilen Endgerät innerhalb Ihres Netzwerks.

Da der HRS 9198 LAN mit zwei Empfangsteilen (**TWIN Tuner**) ausgestattet ist, können Sie einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen weiteren ansehen.



## Handelsdaten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Verkaufskarton-Abmessungen | 200 x 60 x 183 mm  |
| Verkaufskarton-Gewicht     | 525 g              |
| Exportkarton-Maße          | 410 x 315 x 390 mm |
| Verpackungseinheit         | 20 Stück           |
| Exportkarton-Gewicht       | 11,6 kg            |
| EAN                        | 4260001039850      |
| Artikelnummer              | SAT100556          |



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)