

XORO HSD 8550 *HDMI MPEG-4 DVD-Player mit USB Anschluss*



XORO HSD 8550

- MPEG-4 DVD-Player
- **HDMI** Schnittstelle mit Upscaling Funktion bis maximal **1080p**
- Integrierte **USB** Schnittstelle für Audio, Video und Fotos
- Wiedergabe von **Video-DVD**, MPEG-1, MPEG-2, **MPEG-4**, VCD, SVCD und mehr ...
- Spielt AUDIO CD und MP3 ab
- Wiedergabe von **JPEG** Bildern
- Kompatibel zu DVD-ROM, DVD+R(W)/DL, DVD-R(W)/DL, CD-ROM, CD-R(W)
- Digitale Tonausgabe durch koaxialen Tonausgang
- MP3-Ripper—Wandelt AUDIO-CDs in das MP3 Format

EIGENSCHAFTEN

- HDMI MPEG-4 DVD-Player mit USB Anschluss
- Kann über HDMI und Komponentenausgang auf HD Auflösungen 720p, 1080i und 1080p skalieren
- Spielt DVD, VCD, SVCD, Audio-CD, Musik, JPEG, Kodak Picture-CD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (.avi Dateien)
- Integrierte USB Schnittstelle zum einfachen Anschluss von USB Speichermedien
- Spielt MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Filme, JPEG und MP3 von USB Speichermedien
- Videoschnittstellen: HDMI, Komponente (Y Pb Pr) mit Vollbildausgabe, SCART, S-Video, und Video (CVBS)
- Audioschnittstellen: Koaxialer Digitalausgang, Stereoausgang
- Unterstützt eine große Zahl verschiedener Untertitel auch bei MPEG-4
- MP3 Ripper - Wandelt AUDIO CDs in MP3-Format um

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	110-240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	< 12 W / < 1 W Stand-By
TV Norm	PAL / NTSC
Abmessungen (BxHxT)	255 x 43 x 222 mm
Gewicht	1,3 kg

Anschlüsse

Video	HDMI, Komponente (Y Pb Pr), SCART, S-Video und Video (FBAS)
Audio	Koaxialer Digitalausgang, Stereo
Andere	USB Anschluss

Spezifikationen Video

D/A Konverter	108 MHz mit 10 bit
Ausgangspegel	1±0.2 V _{p-p} (75 Ohm)
Horizontale Auflösung	1080 Linien
Geräuschspannungsabstand	60 dB

Spezifikationen Audio

D/A Wandler	192 kHz / 24 bit
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz + 1 dB
Dynamikumfang	> 80 dB (JIS-A 1KHz, typical)
Geräuschspannungsabstand	> 90 dB (JIS-A 1KHz, typical)

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Aufstellung	horizontale Standfläche
Feuchtigkeit	5 - 90% (nicht kondensierend)

LIEFERUMFANG

- XORO HSD 8550
- Fernbedienung
- Batterien für die Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Der neue Xoro **HSD 8550** ist der ideale Einstieg in die Welt der HDMI DVD-Player. Das hört sich kühn an, ist aber bei näherer Betrachtung Tatsache. Er kann alle Videos auf eine Videoauflösung von **1080p** hoch skalieren und bietet so optimale Bildqualität.

Wer digitale Bilder ohne PC-Umweg direkt auf den Bildschirm anzeigen möchte, nimmt dazu die **USB-Schnittstelle**. Hochauflösende Bilder werden in Top-Qualität angezeigt.

Auch musikalisch ist der HSD 8550 auf der Höhe. Er spielt AUDIO-CDs und das MP3 Format von Disk oder USB Speicher ab.

Dazu gibt es noch eine **HDMI**-Schnittstelle, Videokomponentenausgang, SCART, S-Video, FBAS, digitaler Tonausgang (koaxial) und Stereo.



MAßE UND GEWICHTE

Kartonabmessungen (BxHxT)	295 x 75 x 280 mm
Gesamtgewicht pro Karton	1,62 kg
Exportkarton Abmessungen	430 x 365 x 295 mm
Gewicht	7 kg
Verpackungseinheit	4 Stück

EAN schwarz	426 000 103 6057
-------------	------------------



www.xoro.de

ERS +49 40 77 11 09 17

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg

Tel.: + 49 40 76 73 35-0
Fax: + 49 40 76 73 35-15
xoro@mas.de
www.xoro.de