

## XORO HRM 7615 (SAT100586)



### Allgemeine Daten

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Versorgungsspannung | 5V DC, max. 1,2A (Netzteil für 230V im Lieferumfang enthalten) |
| Stromverbrauch      | 6W / unter 0,5Watt Stand By                                    |
| Abmessung           | 120x30x113mm                                                   |
| Gewicht             | 240g (inkl. Netzteil und Fernbedienung)                        |

### Tuner

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Eingangsfrequenz (T/T2)   | 174-230MHz, 470-862MHz      |
| Eingangsfrequenz (C)      | 73-858MHz                   |
| Impedanz                  | 75Ohm                       |
| Antennenversorgung (T/T2) | 5V, max. 50mA (zuschaltbar) |
| Speicherplätze            | DVB-C: 600, DVB-T/T2: 400   |
| Favoritengruppen          | 8 (Individuell benennbar)   |
| Weiteres                  | Senderlisten-Back-up zu USB |

## Dekoder

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Video          | MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1 |
| Videoauflösung | bis zu 1920x1080p (HEVC: 1080p@50/60fps)                                                |
| Audio          | ISO/IEC 11172 Layer I & II                                                              |

## Anschlüsse

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Video   | HDMI (bis 1080p), Mini-AV (proprietär, Adapterkabel erforderlich) |
| Antenne | Antenneneingang (IEC)                                             |

## Media Player

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Speichermedien       | USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS           |
| Container            | AVI, MKV, TS, MPG, MP4                      |
| Video Codecs (1080p) | MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265 |
| Musik                | MP3                                         |
| Foto                 | JPEG, BMP                                   |

## Netzwerk

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Funktionen | Wettervorhersage, RSS-FeedReader |
|------------|----------------------------------|

## Betriebsbedingungen

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Temperatur   | 0 – 40° C                   |
| Feuchtigkeit | < 90% (nicht kondensierend) |

## Passendes Zubehör (separat erhältlich)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| AV-Kabel (Klinke zu Cinch) | Artikelnummer: ACC400514 |
|----------------------------|--------------------------|

## Handelsdaten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Abmessungen OVP | 179x148x66mm  |
| Gewicht OVP     | 0,374kg       |
| EAN             | 4260427611708 |
| Artikelnummer   | SAT100586     |

## Lieferumfang

XORO HRM 7615  
Fernbedienung  
Netzteil  
Bedienungsanleitung

