



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HRT 8729

DVB-T2 HD-Receiver für freenet TV mit Media-Player



freenet TV

Einfach. Besser.
Fernsehen über
DVB-T2 HD.



DVB-T2 HD

XORO HRT 8729

- Receiver für digitales Antennenfernsehen (DVB-T/T2 HD)
- Empfängt SD/qHD-, HD- und FullHD-Sender (H.265 HEVC/H.264/MPEG2)
- Irdeto-Entschlüsselungssystem für Programme der privaten Sender
- Zertifiziert für den Empfang von **freenet TV**
- **8** individuell benennbare **Favoritengruppen**
- Versorgungsspannung (+5V) für aktive Zimmerantennen zuschaltbar
- 7-Segment-**LED-Display** (4 Stellen)
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien

XORO HRT 8729

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------|--|
| Spannungsversorgung | 12V DC/1A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten) |
| Leistungsaufnahme | max.: 12W; Typisch: 6W; Standby: <0,4W |
| Abmessungen | 185x125x38mm |
| Gewicht | 0,49kg (Receiver, Fernbedienung und Netzteil) |

DVB-T/T2 Tuner

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Eingangs frequenz | 174-230MHz, 470-858MHz |
| Impedanz | 75Ohm |
| Antennenversorgung | 5V, max. 50mA (zuschaltbar) |
| Speicherplätze | 1000 Sender |
| Favoritengruppen | 8 (individuell benennbar) |

Dekoder

| | |
|------------------|---|
| Videodekodierung | MPEG1, MPEG2 MP@ML, H.264 MP/HP@Level4.2, H.265/HEVC Main10 Profile, High Tier@Level4.1 bis zu 1920x1080p |
| Videoauflösung | ISO/IEC 11172 Layer I & II |

Anschlüsse

| | |
|---------|--|
| Video | HDMI (bis 1080p), AV (Klinkenbuchse) ¹ |
| Antenne | Antenneneingang (IEC) |
| Daten | USB 2.0, Ethernet, Chipkartenleser (UICC 2FF) ² |

Anzeigen und Bedienelemente

| | |
|--------------|--|
| Display | 7-Segment LED, 4 Stellen |
| Nahbedienung | 6 Tasten (Standby, OK, Sender +/-, Lautstärke +/-) |

Media Player

| | |
|----------------------|---|
| Speichermedien | USB-Massenspeichergeräte mit FAT32/NTFS |
| Container | AVI, MKV, TS, MPG, MP4 |
| Video Codecs (1080p) | MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264), HEVC/H.265 |
| Audio | MP3 |
| Bilder | JPEG, BMP |

Netzwerk (Stand 11/2016)

| | |
|------------|----------------------------------|
| Funktionen | Wettervorhersage, RSS-Feedreader |
|------------|----------------------------------|

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Temperatur | 0 - 40° C |
| Feuchtigkeit | < 90% (nicht kondensierend) |

Lieferumfang

- **XORO HRT 8729**
- **Fernbedienung**
- **Bedienungsanleitung**
- **Netzteil**

Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO **HRT 8729** erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu **Full HD**. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die **privaten Programme**. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Natürlich empfängt der **HRT 8729** auch alle bisherigen DVB-T Sender.

Die Erstinstallation des Receivers ist **nach wenigen Tastendrückten abgeschlossen**. Übersichtliche und einfach **verständliche Bildschirmmenüs** erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.



DVB-T2 HD

Handelsdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Abmessungen OVP | 265x206x59mm |
| Gewicht OVP | 850g |
| Exportkartonmaße | 431x320x286mm |
| Verpackungseinheit | 10Stk. |
| Exportkartongewicht | 9,11kg |
| EAN | 4260427610916 |
| Artikelnummer | SAT100568 |



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.
Vorläufiges Datenblatt

¹Proprietär, Adapterkabel (XORO ACC400514) erforderlich

²Das Irdeto Cloaked CA des Receivers erfordert keine Chipkarte. Der Kartenleser ist für eine eventuelle zukünftige Verwendung vorhanden.

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de