



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HR 2500

Digitaler Satelliten-Receiver mit USB & Media Player



DVB
Digital Video
Broadcasting

**Digital
Audio
OUT**

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

JPEG
READABLE



XORO HR 2500

- **DVB-S** Empfänger für digitales Satellitenfernsehen
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- **USB Anschluss** für die Wiedergabe von Video-, Audio- und Bilddateien
- **RGB Videoausgabe** bei SCART
- 2x **SCART**
- **Vorprogrammierte Senderliste** (deutsche Sender ASTRA 19.2°)

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	AC 100-240V mit 50/60Hz
Stromverbrauch	max. 18W / <1 W Stand-By
Abmessung (BxHxT)	180x120x43mm
Gewicht	0,5kg (inkl. Fernbedienung)

DVB-S Empfang

Eingangsfrequenz	950 - 2150MHz
Impedanz	75Ohm
LNB Versorgung	13/18V, max. 500mA
Modulation	QPSK

Video

Standard	ISO/IEC 13818-2 MPEG MP@ML
Seitenverhältnis	4:3/16:9
Auflösung	720 x 576 (PAL)

Audio

Standard	ISO/IEC 11172 Layer I & II
Sampling-Frequenz	32, 44.1 & 48kHz

Anschlüsse

Video	2x SCART (TV RGB, VCR FBAS)
Audio	Digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)
USB	USB 2.0 Full Speed
Weitere	Antenneneingang (LNB IN)

Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32
Container	AVI, MPG
Video Codecs (720x756)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP)
Audio Codecs	MPEG, MP3
Bilder	JPEG

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40°C
Feuchtigkeit	5 - 90% (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- Xoro HRS 2500
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Der Xoro **HRS 2500** ist der optimale Einstieg in die Welt des **digitalen Satellitenfernsehens**.

Dank seines **SCART**-Anschlusses lässt sich der HRS 2500 mit nahezu **jedem Fernseher** verbinden. Seine ausgereifte und zuverlässige Technik sorgt für ungetrübten Fernsehgenuss. Die deutschen Fernsehprogramme des Satelliten ASTRA 19.2° sind bereits vorprogrammiert.

Wichtige Einstellungen sind dank des **übersichtlichen und bewährten Bildschirmmenüs** schnell erledigt. Umfangreiche Einstellmöglichkeiten erlauben es, den HRS 2500 mit einer Vielzahl von Satellitenantennen zu verwenden. Der **Xoro-Kundendienst** ist in Deutschland ansässig. Bei Fragen erreichen Sie ihn telefonisch - einfach und ohne teure Sonderrufnummer.

Bild-, Musik- und Videodateien spielt der Xoro von USB-Sticks ab.



Maße und Gewichte

Kartonabmessung (BxHxT)	215x52x156mm
Kartongewicht	0,64kg
Exportkartonabmessung	455x285x350mm
Anzahl im Exportkarton	20 Stück
Exportkartongewicht	13,1kg
EAN	426 000 103 6972
Artikelnummer	SAT100338



www.xoro.de

Kundendienst 040 77 11 09 17

MAS Elektronik AG
 Pollhornbogen 19
 21107 Hamburg
 Deutschland
 Telefon: + 49 40 76 73 35-0
 Fax: + 49 40 76 73 35-15
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de