



XORO by MAS Elektronik AG  
www.xoro.de

## HRK 7688

Mini-Receiver für digitales Kabelfernsehen in HD (DVB-C)



PVR  
Ready

H.264  
MP4 AVC

DVB®  
Digital Video  
Broadcasting



## XORO HRK 7688

- **HD DVB-C** Empfänger für hochauflösendes, digitales Kabelfernsehen
- Empfängt alle unverschlüsselten Sender in deutschen Kabelnetzen
- Kompaktes Gehäuse - verdeckte Installation hinter dem Fernseher möglich
- Lässt sich an VESA75/100-Bohrungen für Wandhalter anhängen
- Eingebauter & **externer Empfänger** für Fernbedienungssignale
- **USB** & LAN-Schnittstelle
- **Leistungsfähiger HD Media Player** - unterstützt MKV-Dateien
- PVR Ready: **USB-Aufnahme** und Timeshift
- Elektronischer Programmführer (**EPG**) und **Videotext**
- Unterstützt die Dateisysteme **FAT32 & NTFS**

# XORO HRK 7688

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
Spannungsversorgung	DC 5V (Netzteil für 230V im Lieferumfang enth.)
Leistungsaufnahme	max. 6W / Stand By <0,5W
Abmessungen	113x30x96mm
Befestigungslochabstand	100mm/75mm/57mm
Gewicht	280g (inkl. Fernbedienung, Netzteil, Ext. IR)
DVB-C Tuner	
Impedanz	75Ohm
Frequenzbereich	73-858MHz
Speicherplätze	600
Favoritengruppen	8 (Individuell benennbar)
Weiteres	Senderlisten-Backup zu USB
Dekoder	
Videodekodierung	ISO/IEC 13818-2 MPEG2 (MP@ML) MPEG4 AVC / H.264 HP@L4
Videoauflösung	bis zu 1920 x 1080p
Seitenverhältnis	4:3, 16:9
Audiodekodierung	ISO/IEC 11172 Layer I & II
Anschlüsse	
Video	HDMI (bis 1080p), FBAS-Ausgang
Audio	Stereo R/L
Antenne	Antenneneingang (IEC Buchse)
Andere	USB 2.0, IR-In, Ethernet (RJ45)
Media Player	
Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264)
Musik	MP3
Bilder	JPEG, BMP
USB Rekorder	
Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Aufnahmeformat	*.mTS
Weiteres	Timer-Aufnahme, Timeshift
Netzwerk (Stand 05/2016)	
Funktionen	Wettervorhersage, RSS-Feedreader
Betriebsbedingungen	
Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

## Lieferumfang

- XORO HRK 7688
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Externer Fernbedienungsempfänger (0,8m Kabel)
- HDMI-Kabel (0,5m)
- Netzteil
- AV-Kabel (1,0m)

Der HRK 7688 ist **klein**, verbraucht **wenig Energie** und bietet trotzdem umfangreiche Anschlussmöglichkeiten.

Der Mini-Receiver verfügt über einen externen Empfänger für Fernbedienungssignale. Zusätzlich ist ein **weiterer IR-Empfänger** im Receiver eingebaut. Dies ist praktisch, wenn der HRK 7688 nicht versteckt hinter dem Fernseher installiert werden soll. Dank analoger **Audio-/Videoausgänge** ist der Anschluss auch an ältere Fernseher oder an eine HiFi-Anlage möglich.

Typisch für XORO, verfügt der HRK 7688 über eine USB-Aufnahmefunktion mit Timeshift (**PVR Ready**) sowie über einen **HD Media Player**.

Die PVR-Funktion erlaubt Ihnen, flexibel zu sein. Aufnahmen erfolgen auf externen, handelsüblichen USB-Festplatten. Im Vergleich zu einem fest im Receiver eingebauten Speichermedium, können Sie die Größe und Anzahl Ihrer Festplatten selbst festlegen.



## Handelsdaten

OVP Abmessungen	200x154x65mm
OVP Gewicht	510g
Exportkartonmaße	325x345x215mm
Verpackungseinheit	10stk.
Exportkartongewicht	5,82kg
EAN	4260427610664
Artikelnummer	SAT100564



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

Kundendienst: 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland  
Telefon: 04161 800 24 0  
Fax: 04161 800 24 61  
xoro@mas.de  
[www.xoro.de](http://www.xoro.de)  
[www.mas.de](http://www.mas.de)