

XORO HRS 8655 (SAT100566)



HD DVB-S2 Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN50494/Unicable) HDMI (bis 1080p), USB 2.0 & Analoge Audio-/Videoausgänge Versorgungsspannung: 12V (Netzteil im Lieferumfang enthalten) Einfache Installation - Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung: DC 12V (Netzteil für 230V im Lieferumfang enth.)
 Stromverbrauch: 12 Watt / < 0,5Watt Standby
 Abmessungen: 120x30x113mm
 Gewicht: 255g (inkl. Fernbedienung, Netzteil)

Tuner

Frequenzbereich:	950 - 2150 MHz
Impedanz:	75Ohm
LNB Versorgung:	13V/18V, max. 300mA
Modulation:	-
Suchmodus:	TP-Scan, Netzwerk, Blind Scan
Speicherplätze:	200 Satelliten, 3000 Transponder, 4000 Sender
Favoritengruppen:	8 (Individuell benennbar)
Einkabelempfangsanlagen:	Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494, Bandfrequenz editierbar)
Weiteres:	Backup der Senderliste zu USB

Dekoder

Videodekodierung:	MPEG1, MPEG2 (MP@ML) MPEG4 AVC/H.264 HP
Video-Auflösung:	bis zu 1920 x 1080p
Video-Seitenverhältnis:	4:3/16:9
Audiodekodierung:	ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video: HDMI (bis 1080p), Mini-AV (proprietär, Adapterkabel erforderlich)
Antenne: LNB IN (F-Stecker)
Daten: USB 2.0, Ethernet (RJ45)

Anzeigen und Bedienelemente

Display: -
Fernbedienung: Infrarot
Nahbedienung: -

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container: AVI, TS, MPG
Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (ASP/H.264)
Musik: MP3
Foto: JPEG, BMP

Netzwerk

Funktionen: Wettervorhersage, RSS-Feedreader

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 – 40° C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 179x148x66mm
Gewicht OVP: tba.
EAN: 4260427610701
Artikelnummer: SAT100566

Lieferumfang

: XORO HRS 8655
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
Netzteil