

XORO HTL 2276 (XOR400712)

21.5" SmartTV FullHD Fernseher mit integriertem HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), HbbTV und Mediaplayer



- 21.5" (54,6 cm) FullHD SmartTV HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1920x1080 Pixel)
- Hochauflösendes LED Panel für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- Triple Tuner für digitales Antennen- (DVB-T/T2), Kabel- (DVB-C) & Satellitenfernsehen (DVB-S2)
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+ oder Freetv TV)
- Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer
- 2x HDMI Anschlüsse, sowie analoge Video & Audioeingänge
- Videotext, Untertitel und EPG
- Integriertes WLAN für schnelle drahtlose Verbindungen
- LAN Anschluss (bis 100Mb/s) für Netzwerkverbindung per Kabel
- Vorinstallierte SmartTV Anwendungen (u.a. Netflix, Amazon Prime Video, YouTube)
- Integriertes SmartTV App Portal und Webbrowser
- Unterstützt ScreenCast Übertragungen und HbbTV Inhalte (bspw. Mediatheken)
- Einfache Einrichtung durch Installationsassistenten

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Marke: | XORO |
| Modellbezeichnung: | XORO HTL 2276 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Bildschirmgröße: | 54,6 cm / 21.5" |
| Leistungsaufnahme (Betrieb): | 30 Watt |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 43 kWh (Bei vier Stunden täglichen Betriebes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.) |
| Leistungsaufnahme (Standby): | < 0,5 Watt |
| Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet): | 0 Watt |
| Funktionen: | Smart TV HbbTV ScreenCast |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Netflix Amazon Prime Video YouTube / YouTube Kids Facebook Twitter |

Erweiterbare Anwendungen:

CPU:

GPU:

Betriebssystem:

RAM:

ROM:

Panel-Typ:

Bildschirmauflösung:

Spannungsversorgung:

Abmessungen/Gewicht:

Weiteres:

Wetter

Webbrowser

Ja (integriertes App Portal)

ARM Cortex-A53 / 1.1GHz / QuadCore

Mali 470 MP3 / TripleCore

Linux

768 MB DDR3

4GB

DLED

1920x1080Pixel, 16:9 Seitenverhältnis

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

549 x 156 x 340 mm (mit Tischfuß)

503 x 67 x 304 mm (ohne Tischfuß)

3 kg (mit Fernbedienung)

Befestigung für Wandhalter VESA 75 (Schrauben im Lieferumfang)

Audio

Audio-Ausgabe:

2 x 4W RMS

Decoder

Video:

MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

Fernsehen (analog)

Empfang:

49-863MHz

Ton:

BG, DK, I, L/L', NICAM/A2

Farbsystem:

PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang:

950MHz – 2150MHz

Modulation:

QPSK/8PSK

Antennenversorgung:

13/18V, max. 500mA

Suchmodus:

TP-Scan, Netzwerk, Blindscan

DVB-T2/C Empfänger

Empfang:

VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)

Modulation DVB-T/T2:

COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM

Modulation DVB-C:

16-256QAM

Bandbreite:

7MHz/8MHz

Weiteres:

EPG

Videotext

Untertitel

Anschlüsse

Video:

2 x HDMI

Audio:

Analog Video & Audio (Chinch)

Analog Audio (Klinke) Ausgang

digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)

Antenne:

LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm)

ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)

Andere:

2x USB 2.0

Common Interface (CI+)

Media Player

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Speichermedien: | USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS |
| Container: | AVI, MKV, TS, MPG, MP4, VOB |
| Video Codecs (1080p): | MPEG1, MPEG2, MPEG4 (H264/H265) |
| Audio Codecs: | MPEG, MP3 |
| Bilder: | JPEG, BMP, PNG |
| USB-Speicher: | FAT32/NTFS |

Betriebsbedingungen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Temperatur: | 0°C – 40°C |
| Feuchtigkeit: | < 90% (nicht kondensierend) |

Handelsdaten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Kartonabmessungen: | 564 x 113 x 385 mm |
| Gewicht: | 3 kg |
| EAN: | 4260427613061 |
| Artikelnummer: | XOR400712 |

Lieferumfang

| | |
|---|--|
| : | Fernseher Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung Tischfüsse |
|---|--|