



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

HX5 800 BT

Kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem Akku und Touch-Bedienfeld



XORO HX5 800 BT

- **Kraftvolle Sound-Wiedergabe** dank innovativer Lautsprecher- und DSP-Technologie
- Zwei **aktive Lautsprecher** mit jeweils 6W und eine passive Membran
- **Eingebauter Akku** - bis zu 6 Stunden Musikwiedergabe
- Blau beleuchtetes **Touch-Bedienfeld**
- **Drahtlose** Musikübertragung vom Bluetooth-**Handy**, **Tablet** & **Smart Phone**
- **Bluetooth 2.1 + EDR**
- **Line-In Eingang**: Musikwiedergabe auch von Geräten ohne Bluetooth möglich
- Eingebautes **Mikrofon** für die **Freisprechfunktion**

XORO HX5 800 BT

Technische Daten

Allgemein

Versorgungsspannung	9,5V DC (Netzteil für 100-240V im Lieferumfang enthalten)
Abmessung	20cm(Durchmesser)x5,5cm
Gewicht	710g (ohne Netzteil) 795g (inkl. Netzteil)

Bluetooth

Version	2.1+DER (CSR Chipset)
Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Reichweite	Bis zu 10m

Audio

Leistung	6W + 6W
Frequenzgang	80Hz - 20KHz

Akku

Technologie	Li-Ion
Kapazität	1000mA/h
Gewicht	42g
Ladedauer	ca. 4 Stunden
Betrieb	ca. 2 Stunden (max. Lautstärke) ca. 6 Stunden (durchschnittliche Lautst.)

Anschlüsse

Audio	Line-In (3,5mm Klinkenstecker)
Stromversorgung	DC-In

Betriebsbedingungen

Temperatur	10 - 30° C
------------	------------

Lieferumfang

- Xoro HXS 800 BT
- Bedienungsanleitung
- Netzteil
- Audio-Kabel (Line-In)



Maße und Gewichte

Kartonabmessung	290x220x80mm
Gewicht	1040g
Exportkartonabmessung	410x450x300mm
EAN	426 000 103 7641
Artikelnummer	XOR700710



www.xoro.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

Kundendienst: 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de