

XORO HRS 8658 (SAT100589)



HD DVB-S2 Receiver für hochauflösendes, digitales Satellitenfernsehen Unterstützt Einkabel-Empfangsanlagen (SCR EN50494/Unicable) Anschluss an nahezu alle Fernseher möglich: HDMI (bis 1080p) & SCART (RGB) USB 2.0 & LAN-Schnittstelle 7-Segment LED-Display (4 Stellen) Elektronischer Programmführer (EPG) und Videotext Einfache Installation - Senderliste für ASTRA 19.2° vorprogrammiert

Allgemeine Daten

Versorgungsspannung: AC 220-240V bei 50/60Hz
 Stromverbrauch: 6 Watt /
 Abmessungen: 168x40x118mm
 Gewicht: 450g (inkl. Fernbedienung)

Tuner

Frequenzbereich: 950 - 2150 MHz
 Impedanz: 75Ohm
 LNB Versorgung: 13V/18V, max. 350mA
 Modulation: QPSK, 8PSK
 Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Blind Scan
 Speicherplätze: 200 Satelliten, 3000 Transponder, 4000 Sender
 Favoritengruppen: 8 (Individuell benennbar)
 Einkabelempfangsanlagen: Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494, Bandfrequenz editierbar)
 Weiteres: Backup der Senderliste zu USB

Dekoder

Videodekodierung: MPEG1, MPEG2 (MP@ML) MPEG4 AVC/H.264 HP
 Video-Auflösung: bis zu 1920 x 1080p
 Video-Seitenverhältnis: 4:3/16:9
 Audiodekodierung: ISO/IEC 11172 Layer I & II

Anschlüsse

Video: HDMI (bis 1080p), SCART (RGB/FBAS)
Antenne: LNB IN (F-Stecker)
Daten: USB 2.0, Ethernet (RJ45)

Anzeigen und Bedienelemente

Display: 7-Segment LED, grün, 4 Stellen (Dimmbar, Uhrzeitanzeige in Standby optional)
Fernbedienung: Infrarot, 45 Tasten
Nahbedienung: Tasten: Standby, CH+/-

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Video: AVI, MKV, TS, MPG u.a.
Musik: MP3
Foto: JPEG, BMP

Netzwerk

Funktionen: Wettervorhersage, RSS-Feedreader

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 – 40° C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 198x155x58mm
Gewicht OVP: 600g
EAN: 4260427612088
Artikelnummer: SAT100589

Lieferumfang

: XORO HRS 8658
Fernbedienung
Bedienungsanleitung