

DPF 8A1

***Digitaler Bilderrahmen 20,3cm (8 Zoll) Display, SD Kartenslot,
Fernbedienung, schwarz, Bewegungssensoren***



DPF 8A1

- 20,3 cm großer Bildschirm mit 1024 x 768 Resolution, 4:3
- Unterstützte Bildfunktion: Dia-Show mit Übergangseffekten, Bildanzeigedauer, Darstellungsformat, automatische Zeitschaltuhrfunktion, 5-sprachiges Menü einstellbar
- Inkl. Kalender / Uhr
- Bewegungssensor kann den Bilderrahmen ein- oder ausschalten, Zeit ist für 5/10/30 Minuten/1 Stunden einstellbar
- Durch Bewegungssensor kann man die Energie bis zu 80% einsparen
- Musikabspielen während Diashow
- 1x USB 2.0, 1x SD Karte, 1x MiniUSB Anschlüsse
- Optimale Wiedergabe von JPEG
- Unterstützte Videocodecs: AVI
- Spielt Musikdateien in MP3

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Informationen

Strom	DC 5V, 1.5A
Verbrauch	5 Watt
Verbrauch Stand-By	2,5 Watt
Verbrauch aus	0 Watt

Bildschirm

Größe	20,3 cm (8 Zoll)
Auflösung	1024 x 768 Pixel (RGB)
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	400:1
Blickwinkel	65/65/60/70(L/R/U/D)

Spezifikationen Audio

Lautsprecher	1x 1.5 Watt
Frequenzbereich	100 Hz bis 20 kHz
Dynamikumfang	> 75 dB

Spezifikationen Video

D/A Wandler	96KHZ, 24Bit
Auflösung	1024Linien

Verbindungen

USB	1x USB 2.0 High Speed
SD/SDHC/MMC/MS	1 x

Bewegungssensor

Timing	time select for 5Minute/10Minute/30 Minute/1 hour
Winkel	L/R 30°
Distance	Within the scope of 2 meters

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 bis 40 ° Celsius
Feuchtigkeit	5—90% (nicht kondensierend)
Aufstellung	Horizontal

MAßE UND GEWICHT

Abmessungen	250 x 80 x 210 mm (BxHxT)
Gewicht	0,8 kg (inklusive Wandhalterung)
Kartonmaße	435 x 270 x 420 mm (BxHxT)
Kartongewicht	9 kg
Verpackungseinheit	10 Stk.

EAN Code	426 000 103 xxxx
----------	------------------

LIEFERUMFANG

- **XORO DPF 8A1**
- **Fernbedienung**
- **Batterie für die Fernbedienung**
- **USB Flashspeicher mit 8 GB**
- **Anleitung**
- **Netzteile**

EIGENSCHAFTEN

- 20,3 cm großer TFT Panel mit LED
- Sehr großer Blickwinkel ohne Helligkeitsabfall bei seitlichem Betrachtungswinkel
- **Bewegungssensor kann den Bilderrahmen ein- oder ausschalten**
- 1 x USB 2.0 , 1 x miniUSB und 1 x SD Anschlüsse
- Optimale Wiedergabe von JPEG Bilder
- Spielt Videos in AVI
- Spielt Musikdateien in MP3
- Anzeige von .txt Datei
- **Musikabspielen währende Diashow**
- Zeitgesteuerte Playbacklisten
- Kinderleichte Bedienung
- Uhr & Kalenderansicht
- Built in speaker 1x 1.5w



Alle Ihre Fotos werden auf dem **hochauflösenden 20,32cm (8 Zoll) TFT-LED Farbdisplay mit 1024 x 768 Bildpunkten** farbenfroh im **4:3 Format** angezeigt.

Schalten Sie Ihren DPF 8A1 an und genießen Sie Ihre schönsten Fotos als **Diashow**.

Um den Überblick über alle Fotos zu behalten, können Sie sich alle Bilder in der **Miniaturansicht** ansehen.

Durch ein integriertes Kartenlesegerät können verschiedene Speicherkarten wie **SD/SDHC/MMC/MS** von dem Fotorahmen gelesen werden. Darüberhinaus verfügt der DPF 8A1 auch über einen USB / MiniUSB -Anschluss. So können Sie Ihre Lieblingsfotos jederzeit und unkompliziert genießen

Damit Sie alle wichtigen Daten direkt im Blick haben, können Sie Ihren DPF 8A1 auch als **attraktiven Kalender mit Uhr** nutzen und z.B. auf Ihrem Schreibtisch zu Hause oder im Büro aufstellen.

Bewegungssensor kann den Bilderrahmen ein- oder ausschalten , Zeit ist für 5/10/30 Minuten/1 Stunden einstellbar dadurch kann man die Energie bis zu 80% einsparen gleichzeitig wird die Lebensdauer des DPF 8A1 verlängert.

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
D-21614 Buxtehude
Germany

Tel: + 49(04161) 8002424
Fax: + 49 (04161) 8002464
www.xoro.de