

XORO HMT 350

8,9 cm Internet TV und Radio mit WiFi, FM Radio & Multimedia-Player



XORO HMT 350

- **Internet Radio** und **Internet TV** mit Bildschirm
- **WiFi** IEEE 802.11 b/g
- Unterstützt WEP, WPA1, WPA2 und UPnP
- **8.9 cm** großer TFT LCD-Bildschirm
- **FM Radio**
- Kartenleser für **SD-** oder **SDHC-Karten**
- **Uhr** mit **Weckfunktion**
- **LINE-IN** Anschluss für externe MP3-Spieler oder iPod
- **Video-Ausgang** (CVBS, YUV) zum Anschluss externer TV's
- Stereo-Lautsprecher mit **2 x 2 Watt**
- Integrierter Multimedia-Player für Video- (AVI, MKV, WMV, MP4), Musik- (MP3, AAC, FLAC, WAV) und Bilddateien (JPEG, BMP)

XORO HMT 350

EIGENSCHAFTEN

- Internet Radio und Internet TV mit Bildschirm
- WiFi IEEE 802.11 b/g
- Unterstützt WEP, WPA1, WPA2 und UPnP
- 8,9 cm großer TFT LCD-Bildschirm
- FM Radio
- Kartenleser für SD- oder SDHC-Karten
- Uhr mit Weckfunktion
- LINE-IN Anschluss für externe MP3-Spieler oder iPod
- Video-Ausgang (CVBS, YUV) zum Anschluss externer TV's
- Stereo-Lautsprecher mit 2 x 2 Watt
- Integrierter Multimedia-Player für Video- (AVI, MKV, WMV, MP4), Musik- (MP3, AAC, FLAC, WAV) und Bilddateien (JPEG, BMP)

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Informationen

Stromversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 5 V und 1 A
Batterien	4x AA
Stromverbrauch	max. 5 Watt / Stand-By: 0,02 W
Abmessung	199 x 84 x 84 mm (BxHxT)
Gewicht	0,4 kg (ohne Batterien)

Bildschirm

Größe	8,9 cm
Auflösung	320 x 240 Pixel mit 4:3 Seitenverhältnis
Typ	TFT LCD

Verbindungen

Audio/Video	Line In, CVBS, YUV
Andere	Kartenleser für SD oder SDHC
LAN	WiFi- Antenne

Lautsprecher

Leistung	2 x 2 Watt (125 Hz, 0 dB)
----------	---------------------------

Netzwerkschnittstelle

WiFi	IEEE 802.11 b/g (up to 54 Mbps)
Verschlüsselung	WEP, WPA 1, WPA 2
Protokoll	IP v4

FM Radio

Frequenzbereich	87.9 - 107.9 MHz
Speicher	30 Sender

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 50° C
Feuchtigkeit	5 - 90% (nicht kondensierend)

LIEFERUMFANG

- Xoro HMT 350
- Fernbedienung mit Batterie
- AC/DC-Stromadapter
- Audio-Video-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

HMT 350 - Xoro Internet TV und Radio

XORO eröffnet mit dem neuen HMT 350 die Vielfalt des Internets. **Radio, TV, Podcast** und **Shoutcast** können über **WLAN** abgerufen werden.

Verbinden Sie einfach und bequem den HMT 350 über WLAN mit dem Internet. Alle wichtigen Standards wie **IEEE 802.11 b/g, WEP, WPA1** und **WPA2** werden unterstützt.

Internet TV können Sie entweder auf dem **8,9 cm großen Bildschirm** anschauen oder über die Video-Ausgänge (**FBAS, YUV**) an TV Geräte ausgeben.

Falls kein WLAN verfügbar sein sollte, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit des integrierten FM Radios oder Musikdateien in den verschiedenen Formaten (**MP3, AAC, FLAC, WAV, WMA**) zu hören.

Der Multimedia-Spieler kann auch noch Videodateien in den unterschiedlichsten Formaten wiedergeben. Unterstützt werden hier **AVI, MKV, MP4 oder WMV**, sogar im **H.264** (im Baseline Profil) Codec.

Zusätzlich bietet der HMT 350 neben den Video-Ausgängen auch einen Stereo-Eingang. Sie können hier z.B. externe MP3-Spieler oder iPods anschließen.

Der HMT 350 bietet Multimedia ohne Grenzen.



MAßE & GEWICHT

Box Abmessungen	223 x 160 x 123 mm (BxTxH)
Gewicht	tba kg
Kartonbox	465 x 340 x 270 mm (Bx TxH)
Anzahl pro Karton	8 Stück
Brutto Gewicht	tba kg
EAN schwarz	426 000 103 6460



www.xoro.de

ERS +49 40 77 11 09 17

MAS Elektronik AG

Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany

Tel: + 49 40 76 73 35-0

Fax: + 49 40 76 73 35-15

xoro@mas.de

www.xoro.de